

## REPA-Entkuppler 83 300

TT H0e H0m

### Spur TT, H0e und H0m

- Für Kupplungen von Bemo, Liliput oder andere märklinähnliche Kupplungen
- Zum problemlosen, nachträglichen Einbau
- Mit Bohrschablonen
- Zuverlässig
- Geräuschlos
- Fast unsichtbar
- Platzbedarf unter der Grundplatte nur 43 mm

### Einbuanleitung

Zunächst werden in der Mitte des Gleises, am besten zwischen zwei Schwellen, zwei Bohrlöcher angebracht: 3 mm für den Führungsstift und 4,5 mm für die Entkupplerstange. Mit Hilfe der Schablone können die beiden Bohrungen in die Grundplatte im exakten Abstand ausgeführt werden. In dieser Packung befindet sich je eine Bohrschablone für das 9 mm und eine für das 12 mm Gleis.

Dann wird der REPA-Entkupplungsmagnet so unter die Grundplatte geschraubt, daß die Entkupplerstange freies Spiel in der Bohrung hat. Das geht ganz leicht, wenn man die Entkupplerstange mit einem kräftigen Ruck ganz aus der Magnetspule herauszieht und statt dessen den 4,5 mm Bohrer hineinstellt. Zum leichteren Herausziehen der Entkupplerstange kann man am unteren Ende die halbkugelige Sperre ein wenig abschneiden oder abschleifen.

Die über das Gleis hinausragende Entkupplerstange wird in der Ruhestellung 3 mm unterhalb der Schwellenoberkante abgeschnitten.

Dann wird die Bohle aufgedrückt, aber nicht zu fest, weil die Aufsteckhülse für die Feinjustierung gedacht ist.

Zum Schluß wird die Bohle parallel zum Gleis ausgerichtet.

**Uhlenbrock Elektronik**

### Unsere Pluspunkte für Sie:

#### Service

Bei einem eventuellen Defekt senden Sie bitte den Baustein zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung unter Angabe der Decoderadresse zur Reparatur an uns zurück.

#### Hotline

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!

Ihr direkter Weg zum Techniker: **0 20 45 - 85 83 27**

Mo - Di - Do - Fr von 14 bis 16 Uhr und Mi von 16 bis 18 Uhr



Uhlenbrock Elektronik GmbH  
Mercatorstr.6  
D-46244 Bottrop  
Made in Germany



**Art.-Nr. 83 300** 06.05 Be